

Rotating Switch Panel Remote

Numer modelu: K1 / K1-B



Cechy

Wykonany jest w technologii bezprzewodowego sterowania 2,4 GHz o niskim zużyciu energii, dużej odległości, silnej zdolności do zapobiegania zakłóceniom i szybkiej komunikacji. Zasilanie to bateria CR2032, obrotowy przełącznik może ściemniać jasność i temperaturę barwową, jest kompatybilny z MiBoxer jednokolorowym i CCT LED.

- Odległość kontrolna 30m
- Jeden pilot obsługuje nieograniczoną ilość światła LED
- Metoda instalacji magnetycznej, wygodniejsza

Kluczowy schemat produktów

Przełącznik obrotowy



przycisk SET

CR2032
Skrzynka akumulatora

Przełącznik obrotowy

Krótkie naciśnięcie: włącz/wyłącz światło;

Obracanie: przyciemniona jasność

Długie naciśnięcie, gdy światło jest włączone: aż wskaźnik zacznie migać, przełącz na ściemnianie cct, obróć go, aby przyciemnić temperaturę barwową.


(Uwaga: urządzenie wyloguje się z trybu cct, jeśli użytkownik nie użyje go w ciągu 3 sekund)

Długie naciśnięcie, gdy światło jest wyłączone: wejdź w tryb światła nocnego.

Instrukcje dotyczące łączenia/odłączania kodu


Uwaga: Światło może działać po połączeniu z pilotem.

Instrukcje dotyczące łączenia kodu



1

Wyłącz światło, po 10 sekundach włącz ponownie.



przycisk SET

2

Krótko naciśnij przycisk "SET" 3 razy w ciągu 3 sekund po włączeniu światła.




3

Kontrolki migają powoli 3 razy, co oznacza, że łączenie zostało wykonane pomyślnie.




Łączenie nie powiodło się, jeśli lampka nie miga powoli. Wykonaj ponownie powyższe kroki. (Uwaga: Światło, który został połączony, nie może ponownie połączyć się)

Instrukcje dotyczące odłączania kodu



1


Wyłącz światło, po 10 sekundach włącz ponownie.



przycisk SET

2

Krótko naciśnij przycisk "SET" 5 razy w ciągu 3 sekund po włączeniu światła.



3

Kontrolki migają szybko 10 razy, co oznacza pomyślne rozłączenie.




Odłączenie nie powiodło się, jeśli lampka nie miga szybko, wykonaj ponownie powyższe kroki. (Uwaga: Światło nie został połączony, więc nie trzeba odłączać)


Uwaga: W przypadku ściemniacza triakowego TRI-C1 naciśnij i przytrzymaj przycisk "SET", wskaźnik szybko miga. urządzenie przechodzi w tryb oświetlenia nocnego, aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją TRI-C1.

Instalacja

1. Oderwij tylną taśmę.




2. Przyklej uchwyt w wybranej pozycji.



3. Zainstaluj baterię CR2032.



4. Umieść przełącznik obrotowy z przodu uchwytu.



Uwaga

1. Dzieci powinny używać go pod kontrolą osoby dorosłej, unikać jedzenia komórki guzikowej.
2. Ten pilot 2,4 GHz jest precyzyjnym produktem elektronicznym; nie używaj go w wilgotnym, wysokiej temperaturze, kurzu i środowisku wysokiego napięcia; Zapisywanie go w środowisku wewnętrznym, suchym i bez elektryczności statycznej.
3. Nie używaj pilota na szerokim obszarze metalu lub silnej fali elektromagnetycznej, w przeciwnym razie wpłynie to negatywnie na odległość kontrolną.



Wyprodukowano w Chinach