



### Specyfikacja techniczna:

PILOT	Wymiary	149mm x 39mm x 20mm
	Zasilanie pilota	2xbateria AAA (brak w komplecie)
	Zasięg	15m
	Programy	Regulacja: jasności, trybów dynamicznych TRYB NOCNY
ODBIORNIK	Wymiar	127mm x 41mm x 32mm
	Sterowanie	Radiowe
	Max. moc wyjściowa	300W
	Max. prąd wyjściowy	25A
	Napięcie	12V/24V DC

### Kodowanie:

- 1) Przytrzymując przycisk „SET” włączyć odbiornik do zasilania (pamiętając o tym że odbiornik ściemniacza jest na 12V). Taśma po kilku sekundach powinna mrugać.
- 2) Następnie w ciągu 5 sekund od wykonania czynności 1 trzykrotnie przycisnąć „MODE ” (środkowy przycisk w okręgu). Taśma powinna zmienić poziom jasności do 25-10%.

### Usuwanie kodu:

- 1) Przytrzymując przycisk „SET” włączyć odbiornik do zasilania (pamiętając o tym że odbiornik ściemniacza jest na 12V). Taśma po kilku sekundach powinna mrugać.
- 2) Następnie w ciągu 5 sekund od wykonania czynności 1 trzykrotnie przycisnąć „DELAY ” (przycisk na samym dole). Taśma powinna zmienić poziom jasności do 25-10%.

### Opis funkcji pilota:

Nazwa	Opis
ON	Włączanie
OFF	Wyłączanie
Rozjaśnianie	Rozjaśnienie o 1 poziom po każdym naciśnięciu. Dłuższe przytrzymanie - szybka regulacja
Przyciemnianie	Przyciemnienie o 1 poziom po każdym naciśnięciu. Dłuższe przytrzymanie - szybka regulacja
Rozjaśnianie (4 poziomy)	4 poziomy jaśności (10%、30%、70%、100%) Rozjaśnienie przechodzi do kolejnego poziomu po każdym naciśnięciu
Przyciemnianie (4 poziomy)	4 poziomy jaśności (10%、30%、70%、100%) Przyciemnienie przechodzi do kolejnego poziomu po każdym naciśnięciu
Tryby	3 tryby świecenia: 100% statyczny, błysk, smużenie
Tryb nocny	Naciśnij przycisk  by przejść na tryb nocny. <b>USTAWIANIE TRYBU NOCNEGO:</b> Naciśnij przycisk . Następnie przez 10s przyciskaj przycisk SET. Po tym czasie można przypisać na stałe poziom jasności trybu nocnego (1%-10%) - przyciskając przyciski po prawej i lewej stronie . Na końcu zatwierdź ponownie przyciskając SET. Po tej operacji naciśnięcie przycisku  spowoduje przyciemnienie światła na taki poziom jaki sami ustaliliśmy.
Speed +	Przyspieszenie o 1 poziom po każdym naciśnięciu. Dłuższe przytrzymanie - szybka regulacja.
Speed -	Zwolnienie o 1 poziom po każdym naciśnięciu. Dłuższe przytrzymanie - szybka regulacja.
Opóźnienie wyłączenia	Światło wyłączy się po 30 sekundach.
SET	Do ustawiania trybu nocnego oraz do kodowania pilota z odbiornikiem.