


## Wyłącznik bezdotkowy do listew LED

Model: ID-2058

Napięcie wejściowe/wyjściowe:	12V DC
Moc wyjściowa:	12V<20W
Max. obciążalność prądowa:	<1,6A
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	40 x 11 x 7 (mm)
Waga:	1,6g



Sposób podłączania:



Instrukcja montażu:

- 1) Przylutować do wyłącznika przewody zasilające w punktach lutowniczych od strony wejścia (przy czujniku) zgodnie ze schematem powyżej.
- 2) Przylutować taśmę LED w punktach lutowniczych od strony wyjścia. Proszę zwracać uwagę na polaryzację (schemat powyżej)
- 3) Przykleić taśmę LED w profilu. Należy pamiętać, by nie przykrywać czujnika podczerwieni kloszem. Czujnik podczerwieni nie może mieć na swojej drodze przeszkód.

Sposób działania:

Urządzenie działa na zasadzie wyłącznika ON/OFF. Machnięcie ręką w odległości do 5 cm spowoduje włączenie obciążenia, ponowne machnięcie spowoduje jego wyłączenie.

UWAGI:

- Przed włączeniem zasilania należy sprawdzić wszystkie połączenia kablowe - ewentualne zwarcie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- napięcie zasilania kontrolera wynosi 12V - jeżeli napięcie to zostanie przekroczone może dojść do uszkodzenia urządzenia.

Podmiot odpowiedzialny:

IDEA LED Mateusz Banasik, Masłów Pierwszy, ul. Jana Pieniążka 6a, 26-001 Masłów

Importer:

IDEA LED Mateusz Banasik, Masłów Pierwszy, ul. Jana Pieniążka 6a, 26-001 Masłów